

# 电磁型驱动装置 QRV

## 1. 产品概述

该电磁型驱动装置是灭火剂或驱动气瓶组的关键部件，其包含电磁铁、线圈及相关触发部件等，能在接收火灾报警控制器 24V 直流电后产生强烈电磁启动力，触发开启驱动气瓶容器阀释放驱动氮气至选择阀和灭火剂气瓶，然后快速释放灭火剂，实现自动、快速灭火。该装置必须通电 5 秒以上实现稳定工作。



## 2. 技术数据

名称	型号规格	订货编号	重量 kg	复位工具编号/重量 kg	监控装置编号/重量 kg
电磁型驱动装置 QRV	DQ340N	914027	1.09	934652 / 0.35	930685 / 0.47

品牌/产地: Viking/德国

主体材质: 黄铜

公称电压/动作电压范围: 24 VDC/19-28VDC

最大工作电流/最大测试电流: 0.5A/20mA

驱动力/扳手规格: 340N / SW50

防护等级/上下端连接螺纹: IP65/M20x1.5

适用温度: -20°C - +50°C

认证: FM/UL/VdS/CE/GB25972

## 3. 尺寸

